

Audit Report – EVA-DTS Dateielemente Liste 1 und 2

Übersicht der im *CARD STAR /fresh-up* bzw. *CARD STAR /fu-light* ausgegebenen Dateielemente nach EVA-DTS 5.0

Diese Liste können ab Software-Version 3.00.5 auch im Menüpunkt „Audit-Report zeigen?“ eingesehen werden. Es wird immer der aktualisierte Stand angezeigt. Die Daten werden nicht verändert.

Die Ausgabe erfolgt zeilenweise mit einem vorangestellten Indikator (z.B. ID1). Die Werte werden durch ein Sternchen ★ voneinander abgegrenzt. Durch Festhalten der SERVICE-TASTE kann die augenblicklich angezeigte Zeile eingefroren werden. Eine zeilenweise Wiederholung und der Funktionsabbruch werden nicht unterstützt.

ID1★ Basisinformationen
Beispiel: ID1★CEL123456★★★★★2★5

Erläuterungen:

CEL123456★	Automatennummer
★★★★	(leeres Element)
2★	EVA-DTS-Level
5	EVA-DTS-Revision

VA1★ Automatenumsatz
Beispiel: VA1★2848000★7120★32000★80

Erläuterungen:

2848000★	Umsatz in Cent (seit Initialisierung)
7120★	Anzahl der Verkäufe (seit Initialisierung)
32000★	Umsatz in Cent (seit letzter Auslesung)
80	Anzahl der Verkäufe (seit letzter Auslesung)

DA2★ GeldKarte-Umsatz
Beispiel: DA2★842050★2203★22000★60

Erläuterungen:

842050★	Umsatz in Cent (seit Initialisierung)
2203★	Anzahl der Verkäufe (seit Initialisierung inkl. Teilzahlungen)
22000★	Umsatz in Cent (seit letzter Auslesung)
60	Anzahl der Verkäufe (seit letzter Auslesung inkl. Teilzahlungen)

ID4★ Einstellungen
Beispiel: ID4★2★49★EUR

Erläuterungen:

2★	Dezimalstellen
49★	Ländercode (gemäß internationalen Telefoncodes)
EUR	Währung

CB1★ Hard- und Software
Beispiel: CB1★5123-1★5123-fu20629★fuap1083★fufw9018★1

Erläuterungen:

5123-1★	Artikelnummer der Steuerung, hier <i>CARD STAR /fu-light</i> für Harting-Truhen
5123-fu20629★	Typ der Steuerung und deren Kennung für Software-Updates
fuap1083★	Software-Version
fufw9018★	Firmware-Version
1	Interne Nummer

PA1★ Wahlknopfzuordnung (Ausgabe für jeden WK separat)
Beispiel: PA1★7★400

Hinweis: Die Anzeigen PA1, PA2 und ggf. PA5 erfolgen immer in Folge für jeden einzelnen Wählknopf

Erläuterungen:

7★ Wahlknopf 7
 400 Verkaufspreis in Cent

PA2★ Umsatz nach WK (Ausgabe für jeden WK separat)
Beispiel: PA2★66★26400★16★6400

Hinweis: Die Anzeigen PA1, PA2 und ggf. PA5 erfolgen immer in Folge für jeden einzelnen Wählknopf

Erläuterungen:

66★ WK-Packungszahl Total (seit Initialisierung)
 26400★ WK-Umsatz Total in Cent (seit Initialisierung)
 16★ WK-Packungszahl (seit letzter Auslesung)
 6400 WK-Umsatz in Cent (seit letzter Auslesung)

PA5★ Leerverkauf 1(Ausgabe nur bei Leerverkauf für jeden WK separat)
Beispiel: PA5★060714★2113★9

Hinweis: Die Anzeigen PA1, PA2 und ggf. PA5 erfolgen immer in Folge für jeden einzelnen Wählknopf

Erläuterungen:

060714★ Datum erster Leerverkauf im Format JJMMTT
 2113★ Uhrzeit des ersten Leerverkaufs im Format HHMM
 9 Anzahl Packungen (weitere Kaufversuche)
 Erfolgt hier die Anzeige „-1“, so wurde der Automat seit Einführung der Funktion Leerverkäufe nicht ausgelesen und deshalb nicht auf 0 gesetzt.

MA5★ Jugendschutz
Beispiel: MA5★WB07★00000000

Erläuterungen:

WB07★ Wahlknopf 7
 00000000 Jugendschutz NEIN bzw. 00100000 Jugendschutz JA

EA2★ Spannungsversorgung
Beispiel: EA2★VOL★13200

Erläuterungen:

VOL★ Spannungseinheit Volt
 13200 Versorgungsspannung in mV

SD1★ Intern
Beispiel: SD1★ ★ ★ ★ 1 ★ ★ ★

Erläuterungen:

★ ★ ★ ★ (leeres Feld)
 1 ★ LöschFlag (bei 1 werden Daten beim nächsten Verkauf gelöscht)
 ★ ★ (leeres Feld)